

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Sternenhimmels. Mit dieser stilvollen Beleuchtungsvariante im Chromlook zaubern Sie den Sternenhimmel auch in Ihre Wohnung.

Bitte lesen Sie diese Einbauanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diesen LED-Sternenhimmel optimal nutzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.lunartec.de
 Klicken Sie einfach auf die Seite
► Antworten auf häufig gestellte Fragen!

Lieferumfang

- 10 x Einbau-LEDs mit „Quickclip“
- Trafo mit Schalter und 6 m Kabel
- Einbauanleitung

Technische Daten

- Trafo (Ausgang): 12 V, max. 5 W, 420 mA
- LEDs: 5 mm Durchmesser, 0,24 W Leistungsaufnahme
- Einbaumaße: 23 mm Durchmesser, minimal 10 mm Einbautiefe

Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine	Geeignete Schrauben
Lochsäge	Bleistift
Bohrer	Schraubenzieher
Dübel	Ziehdraht (im Baumarkt erhältlich)

Vorbereitung



ACHTUNG: Während des Einbaus darf der Trafo NICHT ans Stromnetz angeschlossen sein. Stromschlaggefahr!

TRAF0:

1. Legen Sie den Trafo am gewünschten Einsatzort an und markieren Sie die Bohrlöcher für die Schrauben vor.
2. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer (6-8 mm) jeweils ein Loch an den markierten Stellen und verdübeln Sie die Löcher.
3. Schrauben Sie nun den Trafo an die gewünschte Stelle.

Einbaulöcher:

1. Zeichnen Sie die Mittelpunkte der Einbaulöcher an den gewünschten Stellen des Einbauortes an.
2. Stellen Sie die Lochsäge auf 23 mm Durchmesser ein.
3. Bohren Sie mit der Lochsäge die Öffnungen an den angezeichneten Stellen aus.

Verkabelung:

1. Ziehen Sie die Anschlusskabel für die LEDs hinter die Wand-/Deckenverschalung.
2. Führen Sie nun die Anschlusskabel von hinten durch das entsprechende Einbauloch.

Einbau

1. Stecken Sie Anschlüsse der LED-Leuchten jeweils auf die entsprechenden Gegenstücke des Anschlusskabels.
2. Schieben Sie das Kabel nun wieder hinter die Wand-/Deckenverschalung.
3. Drücken Sie die LED-Leuchten in die Einbaulöcher bis diese eben abschließen.
4. Schließen Sie nun den Trafo an eine Steckdose an und schalten Sie den LED-Sternenhimmel ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-6183 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesens
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 30.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6183 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ciel étoilé LED.

Avec ces lampes, profitez d'un ciel étoilé même à l'intérieur de votre maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 LED intégrées avec "Quickclip"
- Transformateur avec interrupteur et câble 6 m
- Instructions de montage

Caractéristiques techniques

- Transformateur (sortie) : 12 V, max. 5 W, 420 mA
- LED : diamètre 5 mm, puissance absorbée 0,24 W
- Dimensions de montage : 23 mm de diamètre, au moins 10 mm de profondeur

Outils requis

Perceuse	Vis adaptées
Scie cloche	Crayon
Mèche, foret	Tournevis
Cheville	Tire-fil (disponible en magasin de bricolage)

Préparation**ATTENTION :**

Durant le montage, le transformateur ne doit PAS être branché au réseau électrique. Risque de choc électrique !

Transformateur:

1. Placez le transformateur à l'endroit voulu et marquez les trous à percer.
2. Percez les trous avec une perceuse adaptée (6 –8 mm) aux endroits marqués et ajoutez une cheville.
3. Vissez maintenant le transformateur à l'endroit prévu.

Trous d'encastrement:

1. Dessinez le milieu du trou d'encastrement aux endroits voulus.
2. Réglez la scie cloche sur 23 mm de diamètre.
3. Percez aux endroits définis.

Câblage:

1. Tirez les câbles des LED derrière le mur/plafond.
2. Passez le câble par l'arrière dans le trou prévu.

Montage

1. Branchez les connecteurs des LED sur le câble de branchement.
2. Faites repasser le câble derrière le mur/plafond.
3. Poussez les LED dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient en place.
4. Branchez maintenant le transformateur à une prise et allumez le ciel étoilé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé

par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-6183, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.