

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses microSD-Kartenlesers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen microSD-Kartenleser optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wireless Connected microSD-Kartenleser
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: microSD/SDHC/SDXC-Karte (bis max. 2 TB)

Inbetriebnahme

- Legen Sie eine microSD/SDHC/SDXC-Karte (bis 2 TB) in den microSD-Karten-Slot des Geräts. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei zum USB-Stecker. Sie müssen einen leichten Federwiderstand überwinden, wenden Sie aber keinesfalls Gewalt an.



HINWEIS:

Das Gerät unterstützt folgende Formatierungen: exFAT, NTFS und FAT32.

- Laden Sie die App **Phone flash disk** aus dem Google Play Store (Android) oder dem App-Store (iOS) herunter.

Verwendung

Ihnen stehen drei Modi zur Verfügung.



HINWEIS:

Sie können mit bis zu acht Geräten gleichzeitig auf den microSD-Kartenleser zugreifen.

1. Verbinden Sie das Gerät über den USB-Stecker mit dem 5 V / 500 mA USB-Anschluss einer geeigneten Stromquelle (z.B. Powerbank). Die LED leuchtet.
2. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Mobilgeräts.
3. Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen nach WLAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung (Scan).



HINWEIS:

Wenn Ihr microSD-Kartenleser mit einem PC verbunden ist, wählt die App automatisch den PC-Modus.

Wireless Flash-Speicher

Legen Sie Dateien auf dem Wireless Flash-Speicher ab, um die Speicherkapazitäten Ihres Mobilgeräts zu schonen, um sie anderen Nutzern des Flash-Laufwerks zugänglich zu machen oder um sie kabellos von einem Gerät auf das andere zu übertragen.

6. Tippen Sie auf **Mode Switch** und wechseln Sie in den Modus **wifi mode** (Android) oder **Wireless Disk** (iOS).
7. Im Hauptbildschirm werden nun die auf der eingelegten microSD-Karte befindlichen Dateien angezeigt. Wischen Sie von links nach rechts, um die auf Ihrem Mobilgerät befindlichen Dateien aufzurufen. Wischen Sie von rechts nach links, um zu den Dateien der microSD-Karte zurückzukehren.
8. Tippen Sie auf den Pfeil oder das **I** neben einer Datei, um sie umzubenennen (**Rename**), zu kopieren (**Copy**), auszuschneiden (**Cut**), über soziale Netzwerke zu teilen (**Share**), zu löschen (**Delete**), einzufügen (**Paste**, nur iOS) oder Details abzurufen (**Details**, nur iOS, Info über Dateityp (**type**), -größe (**size**) und Änderungszeitpunkt (**modify time**)).
Unter Android haben Sie nach **Copy** noch die Möglichkeit einen neuen Ordner zu erstellen (**New**), die kopierte Datei einzufügen (**Paste**) oder den Vorgang abzubrechen (**Cancel**).
9. Tippen Sie auf **Edit**, um einzelne oder alle Dateien zu bearbeiten. Sie können die ausgewählte Datei kopieren, ausschneiden, auf sozialen Netzwerken teilen oder löschen. Tippen Sie auf **Cancel**, um den Vorgang abzubrechen.



HINWEIS:

Wischen Sie kurz oberhalb der ersten angezeigten Datei von oben nach unten, um das Dateiverzeichnis

der microSD-Karte zu aktualisieren und so Zugriff auf neu abgelegte Dateien zu erhalten.

WLAN-Repeater

6. Tippen Sie unten in der Statusleiste auf **Bridge Internet** (Android) oder **Internet** (iOS).
7. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN in der Liste.
8. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf **Connect**.
9. Ihr Flash-Laufwerk stellt nun eine Verbindung mit Ihrem Router her und erweitert so seine Reichweite. Sie sind jetzt über das Flash-Laufwerk mit dem ausgewählten WLAN verbunden.



HINWEIS:

Nutzen Sie den microSD-Kartenleser im Repeater-Modus wie gewohnt weiter.

USB-Speicher

1. Verbinden Sie das Gerät über den USB-Stecker mit der USB-Buchse Ihres PCs. Es werden die notwendigen Treiber installiert. Das Gerät befindet sich automatisch im **PC-Modus**.
2. Der microSD-Kartenleser wird Ihnen als Wechselmedium angezeigt und Sie können ihn wie einen gewöhnlichen USB-Speicher nutzen.



HINWEIS:

Ändern Sie den Modus über die App auf **wifi mode** (Android) oder **Wireless Disk** (iOS), um mit Ihrem Mobilgerät auf die frisch übertragenen Daten zuzugreifen.

Zugriff über Browser

Greifen Sie auch ohne App auf Ihr Flash-Laufwerk zu.

6. Öffnen Sie einen Browser, dieser öffnet automatisch das Hauptfenster des Flash-Laufwerks.
7. Tippen Sie auf **Setting**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
8. Tippen Sie oben rechts auf **Files**, um das Dateiverzeichnis der microSD-Karte aufzurufen.

9. Tippen Sie auf eine Datei oder einen Ordner um diese/n zu öffnen.
 10. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben einer Datei oder einem Ordner, um diese umzubenennen (**Rename**) oder zu löschen (**Delete**).
 11. Tippen Sie oben rechts auf **Menu**, um einen neuen Ordner auf der microSD-Karte zu erstellen (**New Folder**) oder um eine Datei von Ihrem Mobilgerät auf die microSD-Karte zu übertragen (**Upload**).
- Tippen Sie auf **New Folder**, geben Sie den gewünschten Ordnernamen ein und tippen Sie auf **Confirm**, um den Ordner zu erstellen oder auf **Cancel**, um die Aktion abzubrechen.
 - Tippen Sie auf **Upload** und dann auf **Datei auswählen**. Wählen Sie die gewünschte Datei von Ihrem Mobilgeräte-Speicher aus und tippen Sie dann auf **Upload**, um diese auf die microSD-Karte des microSD-Kartenlesers zu übertragen.

**HINWEIS:**

Sie können den per App eingestellten Modus nicht über das Browserfenster wechseln.

Backup

Erstellen Sie Backups Ihrer Fotos, Kontakte und Ihres Kalenders und legen Sie diese auf dem microSD-Kartenleser ab. So können Sie im Notfall die betreffenden Daten wiederherstellen.

6. Tippen Sie in der App in der Steuerleiste unten rechts auf **More**.
7. Tippen Sie auf **Backup/Restore** (Android) oder **Data Backup** (iOS) und wählen Sie, von welchen Dateien Sie ein Backup erstellen möchten (**Foto**, **Kontakte**, **Kalender**).
8. Tippen Sie auf **Backup** um ein Backup zu erstellen oder auf **Restore**, um eine angelegte Backup-Datei aufzurufen und Ihre Daten wiederherzustellen.

App-Einstellungsmenü

6. Tippen Sie unten in der Steuerleiste auf **More**, um das Einstellungsmenü der App aufzurufen. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
 - **Geräte-Name und Passwort ändern:**
Tippen Sie auf **Setting**. Geben Sie bei **SSID** den neuen Geräte-Namen ein. Wählen Sie bei **Password enable** die Option **AUS**, wenn Ihr Flash-Laufwerk nicht durch ein Passwort geschützt werden soll und **AN/enable**, wenn Sie den Zugriff auf Ihr Flash-Laufwerk mit einem Passwort beschränken möchten.
Falls Sie noch nie ein Passwort für Ihr Flash-Laufwerk erstellt haben, müssen Sie nun lediglich ein Passwort wählen (**New Password**), es bestätigen (**Password confirm**) und die gewünschte Verschlüsselungsart wählen (**WEP** oder **WPA**). Falls Sie ein bestehendes Passwort ändern möchten, geben Sie zuerst Ihr altes Passwort (**Old password**) ein. Tippen Sie auf **Modify/Save**, um die Änderungen zu übernehmen.
 - **Backup erstellen/Daten wiederherstellen:**
Siehe **Backup**.
 - **Status abfragen:**
Tippen Sie auf **Status**, um Geräteinformationen (z.B. Speicherkapazität, MAC-Adresse, Firmware-Version) über das Flash-Laufwerk aufzurufen.
 - **Firmware aktualisieren:**
Tippen Sie auf **Check Upgrade** (Android) oder **Update Firmware** (iOS), um nach einer aktuellen Firmware zu suchen.
 - **Änderungslog der Firmware:**
Tippen Sie auf **APP log** (Android) oder **Change Logs** (iOS), um eine Auflistung der Veränderungen von einer Version zur nächsten zu erhalten.
 - **Sicherheitsabschaltung:**
Tippen Sie auf **Safety shutdown** (Android) oder **Shutdown Device** (iOS), um eine Sicherheitsabschaltung durchzuführen und bestätigen Sie den Vorgang.
 - **Über** (nur iOS):
Tippen Sie auf **About**, um Informationen über die App aufzurufen.
 - **Cache leeren** (nur iOS)
Tippen Sie auf **Clear Cache**, um den Cache zu leeren und bestätigen Sie den Vorgang.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4211 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4211 ein.

GPL-Lizenztext

Dieses Produkt enthält Software, welche ganz oder teilweise als freie Software den Lizenzbedingungen der GNU General Public License, Version 2 (GPL) unterliegt.

Den Quellcode der Software erhalten Sie unter <http://www.pearl.de/support/> unter dortiger Eingabe der Artikelnummer; wir senden Ihnen auf Anforderung (gerne unter opensource@pearl.de) den SourceCode auch auf einem handelsüblichen Datenträger, dessen Herstellungskosten wir im Gegenzug geltend machen; den vollständigen Lizenztext ersehen Sie nachfolgend. Näheres, insbesondere auch dazu, warum es keine offizielle deutsche Übersetzung der Lizenzbedingungen gibt, erfahren Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>. Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus. Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter opensource@pearl.de.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and / or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original author's reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term „modification“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user

how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on

the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and „any later version“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be

guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the „copyright“ line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

*Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w`. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c` for details.*

The hypothetical commands `show w` and `show c` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w` and `show c`; they could even be mouse-clicks or menu items - whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a „copyright disclaimer“ for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur réseau sans fil USB/MicroSD.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur réseau Wi-Fi
- Mode d'emploi

Accessoire requis (en option, non fourni) :
Carte MicroSD/SDHC/SDXC (jusqu'à 2 To)

Accessoire requis :

PX-9971 : Carte MicroSDXC 64 Go Classe 10 avec adaptateur SDXC

Mise en marche

- Insérez une carte MicroSD/SDHC/SDXC (jusqu'à 2 To) dans le port MicroSD de l'appareil. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le connecteur USB. Vous devez sentir une légère résistance due au ressort ; ne forcez surtout pas.

**NOTE :**

L'appareil prend en charge les formats suivants : exFAT, NTFS, et FAT32.

- Téléchargez gratuitement l'application **Phone flash disk** sur Google Play Store (Android) ou App Store (iOS).

Utilisation

Trois modes sont à votre disposition.

**NOTE :**

Vous pouvez accéder au lecteur réseau à partir de jusqu'à 8 appareils simultanément.

1. À l'aide du connecteur USB, branchez l'appareil au port USB 5 V / 500 mA d'une source d'alimentation appropriée (batterie de secours, p. ex.). La LED brille.

2. Activez la fonction Wi-Fi de votre appareil.
3. Dans les paramètres Wi-Fi, recherchez des réseaux Wi-Fi environnants (Scan).
4. Sélectionnez le réseau NX4211 et établissez la connexion. La LED clignote.
5. Ouvrez l'application **Phone flash disk**.

**NOTE :**

Si votre lecteur réseau est branché à votre PC, l'application sélectionne automatiquement le mode PC.

Mémoire Flash sans fil

Stockez des données sur la mémoire Flash sans fil afin de ménager la capacité mémoire de votre appareil mobile, de les rendre accessibles à d'autres utilisateurs, ou pour les transférer sans aucun fil d'un appareil à un autre.

6. Appuyez sur **MODE Switch** et basculez entre les modes **wifi mode** (Android) et **Wireless Disk** (iOS).
7. Sur l'écran principal s'affichent maintenant les données qui se trouvent sur la carte MicroSD insérée. Faites glisser de gauche à droite pour afficher les données qui se trouvent sur votre appareil mobile. Faites glisser de droite à gauche pour revenir à l'affichage des données de la carte MicroSD.
8. Appuyez sur la flèche ou le **I** situé à côté d'un fichier pour le renommer (**Rename**), le copier (**Copy**), le couper (**Cut**), le partager sur des réseaux sociaux (**Share**), le supprimer (**Delete**), l'ajouter (**Paste**, iOS uniquement) ou pour afficher des détails (**Details**, iOS uniquement, informations sur le type de fichier (**type**), sa taille (**size**) et l'heure de modification (**modify time**)).
Sous Android, vous avez la possibilité, après l'option **Copy**, de créer un nouveau dossier (**New**), d'ajouter le fichier copié (**Paste**) ou d'interrompre le processus (**Cancel**).
9. Appuyez sur **Edit** pour modifier un ou tous les fichiers. Vous pouvez copier, couper, partager sur les réseaux sociaux ou supprimer le fichier sélectionné. Appuyez sur **Cancel** pour interrompre le processus.

**NOTE :**

Faites glisser brièvement du haut vers le bas la partie située au-dessus des fichiers affichés pour actualiser le répertoire de fichiers de la carte MicroSD et obtenir ainsi l'accès aux nouveaux fichiers stockés.

Répéteur Wi-Fi

1. En bas dans la barre d'état, appuyez sur **Bridge Internet** (Android) ou **Internet** (iOS).
2. Appuyez dans la liste sur le réseau Wi-Fi de votre choix.
3. Saisissez le mot de passe Wi-Fi puis appuyez sur **Connect**.
4. Votre lecteur réseau établit alors une connexion à votre routeur et en prolonge ainsi la portée. Vous êtes maintenant connecté au réseau Wi-Fi sélectionné via le lecteur réseau.

**NOTE :**

Utilisez ensuite le lecteur réseau normalement, en mode Répéteur.

Mémoire USB

1. Branchez l'appareil au port USB de votre PC, à l'aide du connecteur USB. Les pilotes nécessaires sont alors installés. L'appareil se trouve automatiquement en **mode PC**.
2. Le lecteur réseau s'affiche en tant que lecteur amovible, et vous pouvez l'utiliser comme une clé USB classique.

**NOTE :**

Basculez avec l'application vers le mode **wifi mode** (Android) ou **Wireless Disk** (iOS) pour accéder avec votre appareil mobile aux nouvelles données transférées.

Accès via navigateur

Accédez à votre lecteur réseau, même sans application.

6. Ouvrez un navigateur ; celui-ci ouvre automatiquement la fenêtre principale du lecteur réseau.
7. Appuyez sur **Setting** pour afficher le menu des réglages.
8. Appuyez en haut à droite sur **Files** pour ouvrir le répertoire de fichiers de la carte MicroSD.
9. Appuyez sur un dossier ou sur un fichier pour l'ouvrir.
10. Appuyez sur la touche située à côté d'un fichier ou d'un dossier pour le renommer (**Rename**) ou l'effacer (**Delete**).
11. Appuyez en haut sur **Menu** pour créer un nouveau dossier sur la carte MicroSD (**New Folder**) ou pour transférer un fichier de votre appareil mobile vers la carte MicroSD (**Upload**).

- Appuyez sur **New Folder**, saisissez le nom de votre choix pour le dossier, et appuyez sur **Confirm** pour créer le dossier ou sur **Cancel** pour annuler l'action.
- Appuyez sur **Upload** puis sur **Sélectionner un fichier**. Sélectionnez le fichier voulu dans la mémoire de votre appareil mobile, appuyez ensuite sur **Upload** pour le transférer vers la carte MicroSD du lecteur réseau.

**NOTE :**

Vous ne pouvez pas changer le mode réglé dans l'application via la fenêtre du navigateur.

Sauvegarde Backup

Créez des sauvegardes de vos photos, de vos contacts et de votre calendrier, puis stockez-les sur votre lecteur réseau. Ainsi, vous pouvez en cas de besoin restaurer les données concernées.

6. Dans l'application, appuyez sur **More** en bas à droite, dans la barre de commandes.
7. Appuyez sur **Backup/Restore** (Android) ou **Data Backup** (iOS) et choisissez les fichiers que vous voulez sauvegarder (Photo, Contacts, Calendrier).
8. Appuyez sur **Backup** pour créer une sauvegarde ou sur **Restore** pour afficher un fichier Backup/sauvegarde stocké et en restaurer ses données.

Menu de configuration de l'application

6. Pour accéder au menu de réglages de l'application, appuyez sur **More** en bas dans la barre de commandes. Vous disposez des options suivantes :
 - **Modifier le mot de passe et le nom de l'appareil :** Appuyez sur **Setting**. Dans **SSID**, saisissez le nouveau nom de l'appareil. Dans **Password enable**, sélectionnez l'option **Désactiver/disable** si votre lecteur réseau ne doit pas être protégé par un mot de passe, ou sur **Activer/enable** si vous voulez limiter l'accès à votre lecteur réseau via un mot de passe. Si vous n'avez encore jamais créé de mot de passe pour votre lecteur réseau, vous devez alors seulement choisir un

mot de passe (**New Password**), le confirmer (**Password confirm**) et choisir le type de cryptage souhaité (**WEP** ou **WPA**). Si vous souhaitez modifier un mot de passe existant, saisissez tout d'abord votre ancien mot de passe (**Old password**).

Cliquez sur **Modify/Save** pour confirmer les modifications.

- **Créer une sauvegarde / Restaurer des données :** Voir chapitre **Sauvegarde Backup**.
- **Afficher le statut :** Appuyez sur **Statut** pour afficher des informations sur le lecteur réseau (p. ex. capacité mémoire, adresse MAC, version du firmware).
- **Mettre à jour du firmware :** Appuyez sur **Check Upgrade** (Android) ou **Update Firmware** (iOS) pour rechercher une mise à jour actuelle.
- **Modification du firmware :** Appuyez sur **APP log** (Android) ou **Change Logs** (iOS) pour obtenir une liste des modifications d'une version à une autre.
- **Arrêt de sécurité :** Appuyez sur **Safety shutdown** (Android) ou **Shutdown Device** (iOS) pour exécuter un arrêt de sécurité, et confirmez le processus.
- **À propos** (iOS uniquement) : Appuyez sur **About** pour obtenir des informations sur l'application.
- **Vider le cache** (iOS uniquement) : Appuyez sur **Clear Cache** pour vider le cache, et confirmez le processus.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4211 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.10.2015

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL LIBRE

Ce produit contient un logiciel distribué entièrement ou partiellement sous licence publique générale GNU, Version 2 (GPL).

Vous trouverez ci-après l'intégralité de la version actuelle de ce texte de licence.

Puisqu'il s'agit d'un logiciel libre de droits, ses développeurs déclinent toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.

Veillez noter que la garantie du matériel n'est bien entendu pas concernée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela, rendez-vous sur www.pearl.fr.

Avertissement

Ce contrat est une licence de logiciel libre issue d'une concertation entre ses auteurs afin que le respect de deux grands principes préside à sa rédaction :

- * d'une part, le respect des principes de diffusion des logiciels libres : accès au code source, droits étendus conférés aux utilisateurs,

- * d'autre part, la désignation d'un droit applicable, le droit français, auquel elle est conforme, tant au regard du droit de la responsabilité civile que du droit de la propriété intellectuelle et de la protection qu'il offre aux auteurs et titulaires des droits patrimoniaux sur un logiciel.

Les auteurs de la licence CeCILL (pour Ce[a] C[nrs] I[nria] L[ogiciel] L[ibre]) sont :

Commissariat à l'Énergie Atomique - CEA, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est situé 25 rue Leblanc, immeuble Le Ponant D, 75015 Paris.

Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris cedex 16.

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP 105, 78153 Le Chesnay cedex.

Préambule

Ce contrat est une licence de logiciel libre dont l'objectif est de conférer aux utilisateurs la liberté de modification et de redistribution du logiciel régi par cette licence dans le cadre d'un modèle de diffusion en logiciel libre.

L'exercice de ces libertés est assorti de certains devoirs à la charge des utilisateurs afin de préserver ce statut au cours des redistributions ultérieures.

L'accessibilité au code source et les droits de copie, de modification et de redistribution qui en découlent ont pour contrepartie de n'offrir aux utilisateurs qu'une garantie limitée et de ne faire peser sur l'auteur du logiciel, le titulaire des droits patrimoniaux et les concédants successifs qu'une responsabilité restreinte.

A cet égard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques associés au chargement, à l'utilisation, à la modification et/ou au développement et à la reproduction du logiciel par l'utilisateur étant donné sa spécificité de logiciel libre, qui peut le rendre complexe à manipuler et qui le réserve donc à des développeurs ou des professionnels avertis possédant des connaissances informatiques approfondies. Les utilisateurs sont donc invités à charger et tester l'adéquation du logiciel à leurs besoins dans des conditions permettant d'assurer la sécurité de leurs systèmes et/ou de leurs données et, plus généralement, à l'utiliser et l'exploiter dans les mêmes conditions de sécurité. Ce contrat peut être reproduit et diffusé librement, sous réserve de le conserver en l'état, sans ajout ni suppression de clauses.

Ce contrat est susceptible de s'appliquer à tout logiciel dont le titulaire des droits patrimoniaux décide de soumettre l'exploitation aux dispositions qu'il contient.

Article 1 - DÉFINITIONS

Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqu'ils seront écrits avec une lettre capitale, auront la signification suivante :

Contrat : désigne le présent contrat de licence, ses éventuelles versions postérieures et annexes.

Logiciel : désigne le logiciel sous sa forme de Code Objet et/ou de Code Source et le cas échéant sa documentation, dans leur

état au moment de l'acceptation du Contrat par le Licencié.

Logiciel Initial : désigne le Logiciel sous sa forme de Code Source et éventuellement de Code Objet et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de leur première diffusion sous les termes du Contrat.

Logiciel Modifié : désigne le Logiciel modifié par au moins une Contribution.

Code Source : désigne l'ensemble des instructions et des lignes de programme du Logiciel et auquel l'accès est nécessaire en vue de modifier le Logiciel.

Code Objet : désigne les fichiers binaires issus de la compilation du Code Source.

Titulaire : désigne le ou les détenteurs des droits patrimoniaux d'auteur sur le Logiciel Initial.

Licencié : désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le Contrat.

Contributeur : désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.

Concédant : désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant le Logiciel sous le Contrat.

Contribution : désigne l'ensemble des modifications, corrections, traductions, adaptations et/ou nouvelles fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par tout Contributeur, ainsi que tout Module Interne.

Module : désigne un ensemble de fichiers sources y compris leur documentation qui permet de réaliser des fonctionnalités ou services supplémentaires à ceux fournis par le Logiciel.

Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et le Logiciel s'exécutent dans des espaces d'adressage différents, l'un appelant l'autre au moment de leur exécution.

Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le même espace d'adressage.

GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa

version 2 ou toute version ultérieure, telle que publiée par Free Software Foundation Inc.

Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.

Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.

Article 2 - OBJET

Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non exclusive, cessible et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protection des droits portant sur ce Logiciel.

Article 3 - ACCEPTATION

3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier des faits suivants :

* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;

* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés par le Contrat.

3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux spécificités du Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du Licencié préalablement à son acceptation telle que définie à l'article 3.1 ci-dessus et le Licencié reconnaît en avoir pris connaissance.

Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle que définie en 3.1.

4.2 DURÉE

Le Contrat produira ses effets pendant toute la durée légale de

protection des droits patrimoniaux portant sur le Logiciel.

Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS

Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur le Logiciel pour toutes destinations et pour la durée du Contrat dans les conditions ci-après détaillées.

Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou plusieurs brevets d'invention protégeant tout ou partie des fonctionnalités du Logiciel ou de ses composants, il s'engage à ne pas opposer les éventuels droits conférés par ces brevets aux Licenciés successifs qui utiliseraient, exploiteraient ou modifieraient le Logiciel. En cas de cession de ces brevets, le Concédant s'engage à faire reprendre les obligations du présent alinéa aux cessionnaires.

5.1 DROIT D'UTILISATION

Le Licencié est autorisé à utiliser le Logiciel, sans restriction quant aux domaines d'application, étant ci-après précisé que cela comporte :

1. la reproduction permanente ou provisoire du Logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme.

2. le chargement, l'affichage, l'exécution, ou le stockage du Logiciel sur tout support.

3. la possibilité d'en observer, d'en étudier, ou d'en tester le fonctionnement afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément de ce Logiciel; et ceci, lorsque le Licencié effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du Logiciel qu'il est en droit d'effectuer en vertu du Contrat.

5.2 DROIT D'APPORTER DES CONTRIBUTIONS

Le droit d'apporter des Contributions comporte le droit de traduire, d'adapter, d'arranger ou d'apporter toute autre modification au Logiciel et le droit de reproduire le logiciel en résultant.

Le Licencié est autorisé à apporter toute Contribution au Logiciel

sous réserve de mentionner, de façon explicite, son nom en tant qu'auteur de cette Contribution et la date de création de celle-ci.

5.3 DROIT DE DISTRIBUTION

Le droit de distribution comporte notamment le droit de diffuser, de transmettre et de communiquer le Logiciel au public sur tout support et par tout moyen ainsi que le droit de mettre sur le marché à titre onéreux ou gratuit, un ou des exemplaires du Logiciel par tout procédé.

Le Licencié est autorisé à distribuer des copies du Logiciel, modifié ou non, à des tiers dans les conditions ci-après détaillées.

5.3.1 DISTRIBUTION DU LOGICIEL SANS MODIFICATION

Le Licencié est autorisé à distribuer des copies conformes du Logiciel, sous forme de Code Source ou de Code Objet, à condition que cette distribution respecte les dispositions du Contrat dans leur totalité et soit accompagnée :

1. d'un exemplaire du Contrat,

2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de responsabilité du Concédant telle que prévue aux articles 8 et 9, et que, dans le cas où seul le Code Objet du Logiciel est redistribué, le Licencié permette aux futurs Licenciés d'accéder facilement au Code Source complet du Logiciel en indiquant les modalités d'accès, étant entendu que le coût additionnel d'acquisition du Code Source ne devra pas excéder le simple coût de transfert des données.

5.3.2 DISTRIBUTION DU LOGICIEL MODIFIÉ

Lorsque le Licencié apporte une Contribution au Logiciel, les conditions de distribution du Logiciel Modifié en résultant sont alors soumises à l'intégralité des dispositions du Contrat.

Le Licencié est autorisé à distribuer le Logiciel Modifié, sous forme de code source ou de code objet, à condition que cette distribution respecte les dispositions du Contrat dans leur totalité et soit accompagnée :

1. d'un exemplaire du Contrat,

2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de responsabilité du Concédant telle que prévue aux articles 8 et 9, et que, dans le cas où seul le code objet du Logiciel Modifié est redistribué, le Licencié permette aux futurs Licenciés d'accéder facilement au code source complet du Logiciel Modifié en indiquant les modalités d'accès, étant entendu que le coût additionnel d'acquisition du code source ne devra pas excéder le simple coût de transfert des données.

5.3.3 DISTRIBUTION DES MODULES EXTERNES

Lorsque le Licencié a développé un Module Externe les conditions du Contrat ne s'appliquent pas à ce Module Externe, qui peut être distribué sous un contrat de licence différent.

5.3.4 COMPATIBILITÉ AVEC LA LICENCE GNU GPL

Le Licencié peut inclure un code soumis aux dispositions d'une des versions de la licence GNU GPL dans le Logiciel modifié ou non et distribuer l'ensemble sous les conditions de la même version de la licence GNU GPL.

Le Licencié peut inclure le Logiciel modifié ou non dans un code soumis aux dispositions d'une des versions de la licence GNU GPL et distribuer l'ensemble sous les conditions de la même version de la licence GNU GPL.

Article 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6.1 SUR LE LOGICIEL INITIAL

Le Titulaire est détenteur des droits patrimoniaux sur le Logiciel Initial. Toute utilisation du Logiciel Initial est soumise au respect des conditions dans lesquelles le Titulaire a choisi de diffuser son œuvre et nul autre n'a la faculté de modifier les conditions de diffusion de ce Logiciel Initial.

Le Titulaire s'engage à ce que le Logiciel Initial reste au moins régi par le Contrat et ce, pour la durée visée à l'article 4.2.

6.2 SUR LES CONTRIBUTIONS

Le Licencié qui a développé une Contribution est titulaire sur celle-ci des droits de propriété intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable.

6.3 SUR LES MODULES EXTERNES

Le Licencié qui a développé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de propriété intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable et reste libre du choix du contrat régissant sa diffusion.

6.4 DISPOSITIONS COMMUNES

Le Licencié s'engage expressément :

1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les mentions de propriété intellectuelle apposées sur le Logiciel;

2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété intellectuelle sur les copies du Logiciel modifié ou non.

Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le Logiciel et à prendre, le cas échéant, à l'égard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dits droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs.

Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS

7.1 Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations d'assistance technique ou de maintenance du Logiciel.

Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les termes et conditions d'une telle assistance technique et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé. Ces actes de maintenance et/ou assistance technique n'engageront que la seule responsabilité du Concédant qui les propose.

7.2 De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule responsabilité, à ses licenciés une garantie, qui n'engagera que lui, lors de la redistribution du Logiciel et/ou du Logiciel Modifié et ce, dans les conditions qu'il souhaite. Cette garantie et les modalités financières de son application feront l'objet d'un acte séparé entre le Concédant et le Licencié.

Article 8 - RESPONSABILITÉ

8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve de prouver la faute du Concédant concerné, de solliciter la réparation du préjudice direct qu'il subirait du fait du Logiciel et dont il apportera la preuve.

8.2 La responsabilité du Concédant est limitée aux engagements pris en application du Contrat et ne saurait être engagée en raison notamment :

(i) des dommages dus à l'inexécution, totale ou partielle, de ses obligations par le Licencié, (ii) des dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation ou des performances du Logiciel subis par le Licencié et (iii) plus généralement d'un quelconque dommage indirect. En particulier, les Parties conviennent expressément que tout préjudice financier ou commercial (par exemple perte de données, perte de bénéfices, perte d'exploitation, perte de clientèle ou de commandes, manque à gagner, trouble commercial quelconque) ou toute action dirigée contre le Licencié par un tiers, constitue un dommage indirect et n'ouvre pas droit à réparation par le Concédant.

Article 9 - GARANTIE

9.1 Le Licencié reconnaît que l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du Logiciel ne permet pas d'en tester et d'en vérifier toutes les utilisations ni de détecter l'existence d'éventuels défauts. L'attention du Licencié a été attirée sur ce point sur les risques associés au chargement, à l'utilisation, la modification et/ou au développement et à la reproduction du Logiciel qui sont réservés à des utilisateurs avertis.

Il relève de la responsabilité du Licencié de contrôler, par tous moyens, l'adéquation du produit à ses besoins, son bon fonctionnement et de s'assurer qu'il ne causera pas de

dommages aux personnes et aux biens.

9.2 Le Concédant déclare de bonne foi être en droit de concéder l'ensemble des droits attachés au Logiciel (comprenant notamment les droits visés à l'article 5).

9.3 Le Licencié reconnaît que le Logiciel est fourni "en l'état" par le Concédant sans autre garantie, expresse ou tacite, que celle prévue à l'article 9.2 et notamment sans aucune garantie sur sa valeur commerciale, son caractère sécurisé, innovant ou pertinent.

En particulier, le Concédant ne garantit pas que le Logiciel est exempt d'erreur, qu'il fonctionnera sans interruption, qu'il sera compatible avec l'équipement du Licencié et sa configuration logicielle ni qu'il remplira les besoins du Licencié.

9.4 Le Concédant ne garantit pas, de manière expresse ou tacite, que le Logiciel ne porte pas atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle d'un tiers portant sur un brevet, un logiciel ou sur tout autre droit de propriété. Ainsi, le Concédant exclut toute garantie au profit du Licencié contre les actions en contrefaçon qui pourraient être diligentées au titre de l'utilisation, de la modification, et de la redistribution du Logiciel. Néanmoins, si de telles actions sont exercées contre le Licencié, le Concédant lui apportera son aide technique et juridique pour sa défense. Cette aide technique et juridique est déterminée au cas par cas entre le Concédant concerné et le Licencié dans le cadre d'un protocole d'accord. Le Concédant dégage toute responsabilité quant à l'utilisation de la dénomination du Logiciel par le Licencié. Aucune garantie n'est apportée quant à l'existence de droits antérieurs sur le nom du Logiciel et sur l'existence d'une marque.

Article 10 - RÉSILIATION

10.1 En cas de manquement par le Licencié aux obligations mises à sa charge par le Contrat, le Concédant pourra résilier de plein droit le Contrat trente (30) jours après notification adressée au Licencié et restée sans effet.

10.2 Le Licencié dont le Contrat est résilié n'est plus autorisé à utiliser, modifier ou distribuer le Logiciel. Cependant, toutes les licences qu'il aura concédées antérieurement à la résiliation du Contrat resteront valides sous réserve qu'elles aient été effectuées en conformité avec le Contrat.

Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES

11.1 CAUSE EXTÉRIEURE

Aucune des Parties ne sera responsable d'un retard ou d'une défaillance d'exécution du Contrat qui serait dû à un cas de force majeure, un cas fortuit ou une cause extérieure, telle que, notamment, le mauvais fonctionnement ou les interruptions du réseau électrique ou de télécommunication, la paralysie du réseau liée à une attaque informatique, l'intervention des autorités gouvernementales, les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, les tremblements de terre, le feu, les explosions, les grèves et les conflits sociaux, l'état de guerre...

11.2 Le fait, par l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.

11.3 Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même objet et constitue l'accord entier entre les Parties sur cet objet. Aucune addition ou modification aux termes du Contrat n'aura d'effet à l'égard des Parties à moins d'être faite par écrit et signée par leurs représentants dûment habilités.

11.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat s'avèrerait contraire à une loi ou à un texte applicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions resteront en vigueur. De même, la nullité, pour quelque raison que ce soit, d'une des dispositions du Contrat ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble du Contrat.

11.5 LANGUE

Le Contrat est rédigé en langue française et en langue anglaise, ces deux versions faisant également foi.

Article 12 - NOUVELLES VERSIONS DU CONTRAT

12.1 Toute personne est autorisée à copier et distribuer des copies de ce Contrat.

12.2 Afin d'en préserver la cohérence, le texte du Contrat est protégé et ne peut être modifié que par les auteurs de la licence, lesquels se réservent le droit de publier périodiquement des mises à jour ou de nouvelles versions du Contrat, qui posséderont chacune un numéro distinct. Ces versions ultérieures seront susceptibles de prendre en compte de nouvelles problématiques rencontrées par les logiciels libres.

12.3 Tout Logiciel diffusé sous une version donnée du Contrat ne pourra faire l'objet d'une diffusion ultérieure que sous la même version du Contrat ou une version postérieure, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.4.

Article 13 - LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE TERRITORIALE

13.1 Le Contrat est régi par la loi française. Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable les différends ou litiges qui viendraient à se produire par suite ou à l'occasion du Contrat.

13.2 A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de leur survenance et sauf situation relevant d'une procédure d'urgence, les différends ou litiges seront portés par la Partie la plus diligente devant les Tribunaux compétents de Paris.

Version 2.0 du 2006-09-05