

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank. Dieses praktische Produkt lässt Sie nicht im Stich, wenn die Akkus Ihrer Geräte leer sein sollten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank
- USB-Ladekabel
- 3 Adapterstecker
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Kapazität	3.7 V / 6000 mAh
Eingangsspannung	5 V / 1 A
USB-Ausgang 1	5 V / bis zu 1 A
USB-Ausgang 2 (für iPad)	5 V / bis zu 2,1 A
Größe	99 x 70 x 22 (mm)

Powerbank laden

Laden sie die Powerbank vor dem Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie den Mini-USB-Adapter mit dem USB-Ladekabel und stecken dieses in die mit **In** gekennzeichnete Buchse. Verbinden Sie dann das USB-Ladekabel mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken dieses dann in eine gesicherte Steckdose.

Wenn die Powerbank geladen wird, blinken je nach Akkustatus jeweils vier blaue LEDs.



HINWEIS:

Wenn die Powerbank geladen wird, können Sie gleichzeitig Ihr iPad oder Ihre anderen Geräte anschließen und ebenfalls laden.

Verwendung der Adapterstecker

Die Adapterstecker benötigen Sie, um Ihre Geräte mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel anzuschließen.

Stecken Sie den für Ihr Gerät geeigneten Adapter auf das andere Ende des USB-Ladekabels.

Kapazitätsanzeige

Neben der Ein/Aus-Taste befinden sich 4 LEDs, die die Kapazität der Powerbank anzeigen

Leuchtende LED	Kapazität
1 LED	0 – 25 %
2 LED	25 – 50 %
3 LED	50 – 75 %
4 LED	75 – 100 %

Sollte nur noch die letzte oder keine LED blinken, laden Sie die Powerbank auf.

Verwendung

Stecken Sie das Ladekabel in eine der USB-Buchsen. Verbinden Sie den für Ihr Gerät geeigneten Adapterstecker mit dem USB-Ladekabel und stecken Sie ihn in die Buchse Ihres Gerätes.



HINWEIS:

Wenn Sie die Powerbank eingeschaltet haben und innerhalb von 30 Sekunden kein Gerät mit ihr verbinden, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

Drücken Sie dann die **Ein/Aus-Taste**, um den Ladevorgang zu starten. Die blauen LEDs beginnen zu blinken.

Hinweise zur Verwendung

Die beiden USB-Ports versorgen USB-Geräte (Mobiltelefon, mp4-Player, Tablet) jeweils mit einer festen Ausgangsspannung von 5 V.

Der mit dem USB-Zeichen gekennzeichnete Port hat eine Stromstärke von maximal 1 A und der mit **iPad** gekennzeichnete Port eine Stromstärke von maximal 2 A.

Die beiden USB-Ports haben eine gemeinsame maximale Stromstärke von 2 A. Wenn Sie zwei USB-Geräte gleichzeitig einstecken, werden beide Geräte mit je 1 A versorgt.

Wenn Sie ein USB-Gerät (iPad) anschließen, das 2 A benötigt, schließen Sie es an die Buchse die mit **5 V 2.1 A** gekennzeichnet ist. Schließen Sie kein weiteres USB-Gerät an, um die Stromstärke von 2 A nicht zu verringern.

Aufbewahrung

Wenn Sie die Powerbank über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten nicht verwenden, muss eine Ladekapazität von mindestens 50% erhalten bleiben. Laden Sie die Powerbank alle drei Monate vollständig auf. Bewahren Sie die Powerbank an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf.

Vermeiden Sie den Kontakt der Powerbank zu korrosiven Gegenständen sowie zu Feuer- und Hitzequellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1676 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1676 ein.