

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


wir danken Ihnen für den Kauf dieses Freisprech-Sets. Der praktische Rückspiegel enthält ein Headset, eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher. Per Bluetooth wird er unkompliziert mit einem Mobiltelefon verbunden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Freisprechset
- USB-Adapter für Zigarettenanzünder
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme / Akku laden

1. Bringen Sie das Freisprechset am Rückspiegel Ihres Fahrzeugs an. Die oberen Halteclips auf der Rückseite des Freisprechsets lassen sich dazu ausziehen und sorgen für sicheren Halt (siehe Abbildung).
2. Betätigen Sie den „On / Off“-Schalter an der Oberseite des Freisprechsets. Das integrierte Display leuchtet auf und das Freisprechset ist betriebsbereit. Stellen Sie den Schalter auf die Position „Off“, um das Freisprechset wieder auszuschalten.
3. Im Display verdeutlicht ein Batteriesymbol den Ladestand des integrierten Akkus. Ist die dargestellte Batterie leer und blinkt, verbinden Sie das Freisprechset über den mitgelieferten Adapter und das USB-Kabel mit dem Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs. Der Akku wird nun geladen, zudem kann das Freisprechset während des Ladevorgangs weiter benutzt werden. Ein voller Akku reicht für bis zu 5 Stunden Freisprechen aus.



Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät („Pairing“)

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein.
2. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit der Bezeichnung „Aukson“ und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Geben Sie bei der Frage nach dem Code „0000“ ein.
4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint im Display des Freisprechsets „Connect“. Wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, erscheint im Display „Disconnect“.

Anruf annehmen / beenden

Sie können einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die grüne Taste an der Unterseite des Freisprechsets drücken. Ein Gespräch lässt sich beenden oder ein eingehender Anruf ablehnen, indem Sie die rote Taste drücken.

Wahlwiederholung

Das Freisprechset speichert die letzten 200 Rufnummern der durchgeführten Gespräche. Sie können auf diese Nummern über die „+“- und „-“-Tasten an der Oberseite des Freisprechsets zugreifen. Betätigen Sie die grüne Taste an der Unterseite des Freisprechsets, um die gewünschte Nummer zu wählen.

Gesprächslautstärke anpassen

Während eines Gespräches können Sie mit den „+“- und „-“-Tasten an der Oberseite des Freisprechsets die Lautstärke erhöhen oder senken.

Gespräch über Autoradio wiedergeben

1. Sie können ein Gespräch auch über ihr Autoradio wiedergeben. Stellen Sie dazu vor einem Gespräch eine freie Radiofrequenz im Freisprechset ein: Betätigen Sie die „FM/M“-Taste an der Unterseite des Sets.
2. Wählen Sie nun mit den „+“- und „-“-Tasten eine Frequenz und bestätigen Sie mit der „FM/M“-Taste.
3. Wird die „FM/M“-Taste während eines aktiven Gesprächs gedrückt, ist der Anrufer in Ihrem Autoradio auf der im Freisprechset eingestellten Frequenz zu hören.
4. Sie können durch erneutes Betätigen von „FM/M“ das Gespräch wieder auf die Lautsprecher des Freisprechsets schalten.

Headset nutzen

An der Unterseite des Freisprechsets finden Sie ein abnehmbares Headset. Nehmen Sie es aus der Halterung und schalten Sie es ein. Das Gespräch läuft nun über das Headset. Schalten Sie das Headset nach Gebrauch aus und schieben Sie es wieder in die Halterung. Die Gespräche laufen nun wieder über Mikrofon und Lautsprecher des Freisprechsets.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt HZ-1981 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
03.04.2012

Kuchars, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-1981 ein.

Bluetooth Spiegel
Model: HZ-1981-675
Input: 5V/500mA
Frequency: 2,4 GHz
Los-Nr.: XXXXX

PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

WEEE-Reg-Nr.:
DE 60771113

