

### Estimado cliente,

Gracias por adquirir este auricular mono bluetooth. La supresión de eco y ruido asegura un sonido claro y conversaciones sin interrupciones. El práctico micrófono de barra se puede plegar hacia arriba o hacia abajo según sea necesario para que no estorbe.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo auricular.

### alcance de entrega

- Auriculares con batería integrada
- Estación de carga
- Cable de carga (micro USB a USB)
- operación manual

### Adicionalmente requerido:

- Fuente de alimentación USB, por ejemplo, PX-4919
- Dongle Bluetooth para usar en una PC

### Especificaciones técnicas

Batería Li-Po	180 mAh	
Estación de carga	Entrada	5 V CC, 0,5 A
	salida	5 V CC, 0,5 A
Tiempo de carga	2 horas	
Tiempo de espera	hasta 225 horas	
Tiempo de funcionamiento	hasta 15 horas	
Bluetooth	versión	5
	Perfiles	HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 1.2, AVRCP 1.0
	chip	CSR8615
	Rango	hasta 30 m
Frecuencia de radio	2.402 - 2.480 GHz	
Potencia máxima de transmisión	2,5 mW	
Micrófono de palo	-40 dB ± 2 dB	
altavoz	32 Ω	
	20 mW	
	SPL 117 ± 3 dB	
Multipunto	hasta dos dispositivos móviles	
Reducción de ruido	si	
Dimensiones	Auriculares	15 x 4,9 x 16 centímetros
	Estación de carga	12,4 x 9,2 x 8,5 centímetros

	Cable de carga	160 cm
Peso	Auriculares	44 g
	Estación de carga	182 gramos

### Detalles de producto



1. Entrada micro USB
2. Contactos de carga
3. Muelle de carga
4. LED
5. - botón
6. + Botón
7. Arco de cabeza
8. reposacabezas
9. Micrófono de palo
10. Entrada micro USB
11. Contactos de carga
12. Boton de encendido / apagado

### Instalación

#### 1. Cargue la batería



#### NOTA:

Cargue la batería integrada durante al menos cuatro horas, preferiblemente antes de usarla por primera vez 8-10 horas después.

Los auriculares también pueden conectarse directamente al cable de carga y cargarse.

1. Si es necesario, apague los auriculares presionando y manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos.
2. Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y firme.
3. Conecte el cable de carga a la entrada micro-USB de la estación de carga y una fuente de alimentación USB adecuada.

4. Coloque sus auriculares en el compartimento de carga de modo que los contactos de carga de los auriculares y la estación de carga estén directamente uno encima del otro.
5. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. Una vez que el auricular esté completamente cargado, se iluminará en azul.

### 2. Ajuste los auriculares

Tire del arco de la cabeza a la longitud deseada. Coloque el auricular en una oreja. Coloque el soporte en el lado opuesto de la cabeza. Doble el micrófono de barra hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

### Control general

importancia	botón	acción
encender	Encendido apagado	Presione durante 2-4 s
Apagar		Pulsar durante 5 s
Modo de emparejamiento		Pulsar durante 8 s
Volver a marcar		Presione dos veces en rápida sucesión
Selección de idioma		Presione durante 2 s
colgar	+	Presione una vez
Reproducir pausar		Presione una vez
Aumenta el volumen		Presione una vez
Siguiente pista		sostener
Bajar volumen		Presione una vez
Pista anterior	-	sostener

### utilizar

#### 1. Encienda

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2-4 segundos. Suena un tono de señal. El LED parpadea en azul. Si la función Bluetooth de un dispositivo que ya se ha emparejado está activa y el dispositivo está dentro del alcance, los auriculares se conectan automáticamente.

#### 2. Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Suena un tono de señal. El LED se enciende en rojo y se apaga.

### 3. Emparejamiento de los auriculares



**NOTA:**

Se requieren los controladores originales del respectivo fabricante de dongle Bluetooth para usar sus auriculares en la PC / computadora portátil. No es posible una conexión Bluetooth con los controladores de Microsoft Windows preinstalados.

#### 3.1. Conectar un dispositivo

1. Apague sus auriculares.
2. Acerque sus auriculares lo más posible al dispositivo que desea emparejar.
3. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado en su auricular hasta que escuche un pitido y el LED parpadee alternativamente en rojo y azul (modo de emparejamiento).
4. Active la función Bluetooth del dispositivo a emparejar.
5. Busque HZ-2863 en el menú Bluetooth del dispositivo que desee emparejar. Conecta los dispositivos.



**NOTA:**

Si se requiere un PIN, ingrese 0000.

6. Después de una conexión exitosa, el LED parpadea en azul aproximadamente cada 5 segundos.

#### 3.2. Conecta dos dispositivos (multipunto)

1. Conecte el primer dispositivo como se describe.
2. Luego, apague la función Bluetooth del dispositivo conectado.
3. Apague sus auriculares presionando el botón de encendido / apagado  
Mantenga pulsado durante 5 segundos.
4. Conecte el segundo dispositivo de la misma manera que conectó el primer dispositivo.
5. Active la función bluetooth del primer dispositivo. Se conectará automáticamente a su auricular.

#### Significados LED

LED	acción	importancia
azul	brilla	Batería completamente cargada
	parpadea cada 5 s	Conectado al dispositivo
	parpadea cada 2 s	Encendido y buscando dispositivo BT

azul + rojo	parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento
rojo	brilla	la batería se está cargando
	destellos	batería vacía

#### limpieza

Limpie el auricular y la estación de carga con un paño seco, suave y sin pelusa.

#### las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Para evitar daños a la salud, ajuste el volumen a un nivel bajo antes de insertar el receptor.
- No suba el volumen tanto que pueda escuchar la reproducción de audio con claridad en un entorno silencioso. Si es posible, no aumente el volumen durante la reproducción. Sus oídos se ajustan gradualmente al volumen para que incluso los volúmenes altos parezcan normales. Un volumen alto puede dañar su audición.
- No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación de ruido y reproducción de audio a través de sus auriculares puede dañar su audición.
- El producto genera campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados.
- Nunca toque el cable, el enchufe o la estación de carga con las manos mojadas. No utilice la estación de carga al aire libre o en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea desconectar el enchufe de la fuente de alimentación USB, tire siempre directamente del enchufe.

Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte la estación de carga por el cable.

- Compruebe que los auriculares y la estación de carga no estén dañados antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice la estación de carga si no funciona bien o si se ha caído.
- Asegúrese de que el cable de carga no esté doblado, pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
- Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- No caliente la batería integrada a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No someta la batería integrada a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
- Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad. Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más.
- Nunca descargue la batería por completo. Una descarga completa puede destruir la batería. Las baterías de polímero de litio reaccionan a una descarga profunda a menos del 20% de su capacidad y al almacenamiento en un estado descargado con una vida útil muy reducida.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

#### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.



**Declaración de conformidad**

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto HZ-2863-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.



Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo HU-2863 en el campo de búsqueda.