

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo auricolare mono bluetooth. La soppressione dell'eco e del rumore garantisce un suono chiaro e conversazioni indisturbate. Il pratico microfono a bastone può essere ripiegato verso l'alto o verso il basso a seconda delle necessità in modo che sia fuori mano.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalle nuove cuffie.

portata di consegna

- Auricolare con batteria integrata
- Stazione di ricarica
- Cavo di ricarica (da micro USB a USB)
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Alimentazione USB, ad esempio PX-4919
- Dongle Bluetooth da utilizzare su un PC

Specifiche tecniche

Batteria Li-Po	180 mAh	
Stazione di ricarica	Entrata	5 V CC, 0,5 A.
	Uscita	5 V CC, 0,5 A.
Tempo di carica	2 ore	
Tempo di standby	fino a 225 ore	
Tempo di operatività	fino a 15 ore	
Bluetooth	versione	5
	Profili	HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 1.2, AVRCP 1.0
	patata fritta	CSR8615
	Gamma	fino a 30 m
Frequenza radio	2,402 - 2,480 GHz	
Massima potenza di trasmissione	2,5 mW	
Stick microfono	-40 dB ± 2 dB	
altoparlante	32 Ω	
	20 mW	
	SPL 117 ± 3 dB	
Multipunto	fino a due dispositivi mobili	
Riduzione del rumore	sì	
Dimensioni	Auricolare	15 x 4,9 x 16 cm
	Stazione di ricarica	12,4 x 9,2 x 8,5 cm

	Cavo di ricarica	160 cm
Peso	Auricolare	44 g
	Stazione di ricarica	182 g

Dettagli del prodotto



1. Ingresso micro USB
2. Contatti di ricarica
3. Piattaforma di carico
4. GUIDATO
5. - pulsante
6. + Pulsante
7. Arco della testa
8. poggiatesta
9. Stick microfono
10. Ingresso micro USB
11. Contatti di ricarica
12. Pulsante On / Off

Installazione

1. Caricare la batteria



NOTA:

Caricare la batteria integrata per almeno quattro ore, preferibilmente prima di utilizzarla per la prima volta 8-10 ore.

L'auricolare può anche essere collegato direttamente al cavo di ricarica e caricato.

1. Se necessario, spegnere l'auricolare tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.
2. Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e stabile.
3. Collegare il cavo di ricarica all'ingresso micro-USB della stazione di ricarica e un alimentatore USB adatto.
4. Posizionare l'auricolare nel vano di ricarica in modo che i contatti di ricarica dell'auricolare e della stazione di ricarica siano direttamente uno sopra l'altro.

5. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica. Una volta che l'auricolare è completamente carico, si illuminerà di blu.

2. Regolare le cuffie

Tirare l'arco della testa alla lunghezza desiderata. Posizionare l'auricolare su un orecchio. Posizionare il supporto sul lato opposto della testa. Piega il microfono a bastone su o giù come richiesto.

Controllo generale

importanza	pulsante	azione
accendere	Accesso spento	Premere per 2-4 s
Spegni		Premere per 5 s
Modalità di accoppiamento		Premere per 8 s
Ricomposizione		Premere due volte in rapida successione
Selezione della lingua		Premere per 2 s
Appendere		Premere una volta
Play pausa		Premere una volta
Aumenta il volume	+	Premere una volta
Prossima traccia		tenere
Diminuisci il volume	-	Premere una volta
Traccia precedente		tenere

uso

1. Accendere

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2-4 secondi. Viene emesso un segnale acustico. Il LED lampeggia in blu. Se la funzione Bluetooth di un dispositivo che è già stato accoppiato è attiva e il dispositivo si trova nel raggio d'azione, l'auricolare si connette automaticamente.

2. Spegnere

Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Viene emesso un segnale acustico. Il LED si accende in rosso e si spegne.

3. Associazione dell'auricolare



NOTA:

I driver originali del rispettivo produttore del dongle Bluetooth sono necessari per utilizzare l'auricolare sul PC / notebook. Non è possibile una connessione Bluetooth con i driver Microsoft Windows preinstallati.

3.1. Connetti un dispositivo

1. Spegni il visore.
2. Avvicinare il più possibile l'auricolare al dispositivo da associare.
3. Tieni premuto il pulsante di accensione sull'auricolare finché non senti un segnale acustico e il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu (modalità di accoppiamento).
4. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo da associare.
5. Cerca HZ-2863 nel menu Bluetooth del dispositivo da associare. Collega i dispositivi.



NOTA:

Se è richiesto un PIN, immettere 0000.

6. Dopo una connessione riuscita, il LED lampeggia in blu circa ogni 5 secondi.

3.2. Connetti due dispositivi (multipoint)

1. Collegare il primo dispositivo come descritto.
2. Quindi disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo connesso.
3. Spegnerle le cuffie premendo il pulsante di accensione / spegnimento. Tenere premuto per 5 secondi.
4. Collega il secondo dispositivo nello stesso modo in cui hai collegato il primo dispositivo.
5. Attiva la funzione bluetooth del primo dispositivo. Si conetterà automaticamente all'auricolare.

Significati dei LED

GUIDATO	azione	importanza
blu	brilla	Batteria completamente carica
	lampeggia ogni 5 s	Collegato al dispositivo
	lampeggia ogni 2 s	Acceso e alla ricerca del dispositivo BT
blu + rosso	lampeggia velocemente	Modalità di accoppiamento
rosso	brilla	la batteria si sta caricando
	lampeggia	batteria scarica

pulizia

Pulisci le cuffie e la stazione di ricarica con un panno morbido, privo di lanugine e asciutto.

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Per evitare danni alla salute, impostare il volume a un livello basso prima di inserire il ricevitore.
- Non alzare il volume così alto da poter sentire chiaramente la riproduzione audio in un ambiente silenzioso. Se possibile, non aumentare il volume durante la riproduzione. Le tue orecchie si adattano gradualmente al volume in modo che anche i volumi alti possano apparire normali. Un volume alto può danneggiare l'udito.
- Non alzare il volume per bloccare il rumore. La combinazione di rumore e riproduzione audio tramite le cuffie può danneggiare l'udito.
- Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati.
- Non toccare mai il cavo, la spina o la stazione di ricarica con le mani bagnate. Non utilizzare la stazione di ricarica all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dall'alimentatore USB, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai la stazione di ricarica tramite il cavo.
- Verificare che l'auricolare e la stazione di ricarica non siano danneggiati prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare la stazione di ricarica se non funziona correttamente o se è caduta.

- Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non sottoporre la batteria integrata a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne la temperatura regolarmente. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Non scaricare mai completamente la batteria. Una scarica completa può distruggere la batteria. Le batterie ai polimeri di litio reagiscono a una scarica profonda fino a meno del 20% della loro capacità e allo stoccaggio in stato di scarica con una vita utile notevolmente ridotta.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto HZ-2863-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo HU-2863 nel campo di ricerca.