

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Garten-Steckdosen. Wo immer Sie im Garten Strom benötigen - platzieren Sie die Dosen mithilfe des Erdspießes einfach an der gewünschten Stelle.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Steckdosen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 4-fach-Garten-Steckdose
- Erdspieß
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Höchstlast	3.500 W
Schutzkontaktsteckdosen	16 A / 230 V
Dornlänge	150 mm
Schutzart	IP44
Zuleitung	1,5 m
Maße	13 x 40 x 11 cm
Gewicht	868 g

Verwendung

- Verbinden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Werden alle Dosen gleichzeitig benutzt, darf der Nennstrom AC16 A nicht überschreiten.
- Der Erdspieß darf nur in festem Erdboden verankert werden.
- Es ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht in einer Vertiefung angebracht wird, wo die elektrischen Teile bei Regen unter Wasser stehen könnten.
- Wenn das Gerät in der Nähe eines Wasserbehälters installiert werden soll, halten Sie einen Abstand von mindestens 0,5 m zum Wasser. Das Gerät ist spritzwassergeschützt, darf aber keinesfalls in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Verbindung nur eine Steckdose, die ebenfalls spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP44) ist.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Strom, bevor Sie es transportieren.
- Wenn das Gerät sich nicht in vertikaler Position befindet, überprüfen Sie vor dem nächsten Gebrauch, ob es trocken ist. Verwenden Sie das Gerät niemals in nassem Zustand!

Zuleitungskabel verlängern

Das im Lieferumfang enthaltene Zuleitungskabel hat eine Länge von 1,5 m. Sie können das Kabel auf Wunsch gegen eine längeres oder kürzeres austauschen.



ACHTUNG!

Verwenden Sie dafür auf keinen Fall ein Kabel mit unzureichender Isolierung. Die Qualität muss derjenigen des ursprünglichen Kabels mit Schutzkontaktstecker entsprechen!

Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate!

Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor sie die Steckdosenbox öffnen. Verbinden Sie die gelben und grünen Erdungskabel mit den entsprechend markierten Anschlüssen. Ziehen und verbinden Sie die Kabel mit dem nächstgelegenen Anschluss. Das Erdungskabel sollte 8mm länger als vorgeschrieben sein. Die Kabel müssen eng mit dem Anschluss verbunden sein und sich vollständig innerhalb der Box befinden. Die Gummimatten für den Spritzwasserschutz

und die Runddrähte müssen korrekt installiert sein. Die Stellschraube und die Gewindebuchse müssen vorschriftsgemäß verschraubt werden, um wirksam spritzwasserfest zu sein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Es ist nicht zur Verwendung auf Baustellen geeignet!

- Stecken Sie niemals mehrere Geräte hintereinander!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7331 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.04.16

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7331 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise de jardin. Placez la multiprise partout où vous avez besoin d'une alimentation en électricité, dans votre jardin. Pour cela, il suffit simplement de la placer à l'emplacement souhaité à l'aide du piquet. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Multiprise de jardin 4 prises
- Piquet
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Charge maximale	3500 W
Prises avec contacts de protection	16 A / 230 V
Pointe	150 mm
Indice de protection	IP44
Câble	1,5 m
Dimensions	13 x 40 x 11 cm
Poids	868 g

Utilisation

- Ne branchez l'appareil qu'à une prise reliée à la terre.
- Le courant nominal ne doit pas excéder 16 A AC lorsque toutes les prises sont utilisées simultanément.
- Le piquet ne doit être planté que dans des sols durs.
- Ce faisant, veillez à ne pas placer l'appareil dans un creux, dans lequel les éléments électriques pourraient être submergés par la pluie.
- Si l'appareil doit être installé à proximité d'un réservoir d'eau, maintenez une distance d'au moins 0,5 m par rapport à l'eau. L'appareil est protégé contre les projections d'eau, mais ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise protégée contre les projections d'eau (indice de protection IP44).
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation avant de le transporter.
- Si l'appareil n'est pas en position verticale, vérifiez s'il est sec avant la prochaine utilisation. N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il est humide !

Rallonger le câble d'alimentation

Le câble d'alimentation fourni a une longueur de 1,5 m. Vous pouvez remplacer ce câble par un câble plus long ou plus court selon vos besoins.



ATTENTION !

N'utilisez en aucun cas un câble insuffisamment isolé. La qualité du câble de remplacement doit correspondre à celle du câble d'origine avec contact de protection ! En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste !

Débranchez l'appareil de l'alimentation avant d'ouvrir le boîtier de la multiprise. Branchez les câbles de mise à la terre jaune et vert aux connecteurs marqués correspondants. Tirez et branchez les câbles au connecteur le plus proche. Le câble de mise à la terre doit être plus long de 8 mm par rapport aux spécifications. Les câbles doivent être correctement branchés au connecteur et se trouver complètement à l'intérieur du boîtier. Les éléments en caoutchouc pour la protection contre les projections d'eau ainsi que les fils ronds doivent être correctement installés. La vis de réglage et le trou fileté doivent être vissés ensemble conformément aux instructions afin que l'appareil soit efficacement protégé contre les projections d'eau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé sur les chantiers de construction.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez pas d'appareils les uns sur les autres.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé sur les chantiers de construction.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7331 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/35/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.