

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa protezione per martore per una facile installazione in auto. La paura della martora risparmia costose riparazioni e vende la martora con segnali acustici. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il repellente per martore in modo ottimale.

portata di consegna

- Difesa martora
- Materiale di fissaggio (fascette, viti autofilettanti)
- manuale operativo

Descrizione del prodotto

Il dispositivo repellente per martore genera un segnale acustico con una frequenza di 12 KHz ad intervalli di 15 secondi ciascuno di accensione e spegnimento. Questa frequenza altissima è percepita dalle martore come fastidiosa e sgradevole, in modo che evitino il veicolo corrispondente.

Specifiche tecniche

Tensione di esercizio	:	12 V
Consumo di energia	:	7 mA
Consumo di energia	:	circa 0,1 W.
Microfuse	:	200 mA / 250 V
frequenza	:	12.000 Hz
Pressione sonora	:	circa 85 dB
Dimensioni custodia (L x A x P)	:	
		88 x 22 x 57 mm

Assemblaggio

Il dispositivo di difesa contro le martore è fissato al corpo nel vano motore con le viti autofilettanti o le fascette in dotazione. Il cavo di collegamento alla batteria dell'auto deve essere posato in modo tale da non entrare in contatto con parti in movimento o calde (es. Girante del ventilatore, motore, collettore).

Il dispositivo deve essere posizionato nel vano motore in modo che il suono possa essere distribuito in modo uniforme e non venga attenuato da tappetini isolanti.



PERICOLO:

Il montaggio deve essere eseguito da specialisti autorizzati!

Connessione elettrica

Funzione permanente

Il dispositivo è collegato direttamente alla batteria dell'auto. Il cavo nero è collegato al polo positivo, il marrone al polo negativo. Con questa connessione, il dispositivo funziona continuamente. Il consumo energetico è inferiore a quello di un orologio al quarzo per auto quando è in uso costante.

Funzione di arresto

Se il cavo grigio è collegato anche al morsetto 15 (bocchetto di accensione, autoradio) della batteria dell'auto, il comando accende automaticamente il dispositivo allo spegnimento del contatto e si spegne automaticamente all'inserimento del contatto. Ciò aumenta la durata del dispositivo poiché viene messo in funzione solo a motore spento.

PERICOLO:



Nella maggior parte delle auto, allo spegnimento del motore, il morsetto "15" viene automaticamente collegato da positivo a "massa". Se questo terminale non è disponibile nel veicolo o se non viene collegato automaticamente a "massa" dopo aver spento il contatto, collegare il cavo grigio direttamente a "massa" (carrozzeria).

Informazione Generale

Se il tuo veicolo è già stato visitato da martore, molto probabilmente gli animali hanno lasciato etichette profumate per identificare il loro territorio. Questi odori devono essere eliminati prima di installare la protezione per martore, poiché altre martore possono persino penetrare in un vano motore protetto contro la navigazione. Il modo migliore per farlo è lavare accuratamente il motore. Inoltre, gli animali spesso lasciano i loro segni olfattivi sotto il veicolo, ad esempio nel parcheggio. Si consiglia quindi di rimuovere queste tracce con detergente e scrubber in modo che la martora non debba difendere il proprio territorio.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!

- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto PE-8308 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
04/12/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PE-8308 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.lescars.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.