

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses MOBILE GPS-Trackers. Er übermittelt Ihnen zuverlässig die genaue Position per SMS auf Ihr Handy und zeigt sie auf einer Karte an. Über die SOS-Funktion lässt sich ein Notfall-Signal senden.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen MOBILE GPS-Tracker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- MOBILE GPS-Tracker GT-340
- Micro-USB-Ladekabel
- Clip
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Zwei SIM-Karten, PIN-Abfrage und Mailbox deaktiviert

Produktdetails



1= Multifunktions-SOS-Taste;
2= Display; 3= SIM-Karten-Slot;
4=Ein-/Aus-Taste

Inbetriebnahme

Den MOBILE-GPS-Tracker aufladen:

Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel mit einem USB-Netzteil oder über eine freie USB-Buchse mit Ihrem eingeschalteten Computer.

Sim Karte einsetzen: Öffnen Sie die Abdeckung auf der Oberseite des MOBILE GPS-Trackers mit dem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand. Dazu ist die kleine, runde Vertiefung am Deckel vorgesehen.

Setzen Sie die Sim Karte ein, sodass sie einrastet. Im SIM-Slot ist die Einschubrichtung abgebildet. Schließen Sie die

Abdeckung wieder, indem Sie sie fest zudrücken.

Verwendung

GPS-Tracker ein- und ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Seite des Geräts gedrückt, um es ein- bzw. auszuschalten.

Zwischen Zeitanzeige und Betriebsanzeige wechseln:

Sie können auf dem Display verschiedene Funktionen anzeigen lassen:

- den aktuellen Akkustand und die Empfangsstärke als Balkendiagramm
- GPS-Signal (ON/OFF) und Koordinaten
- Uhrzeit

Drücken Sie kurz die Multifunktions-SOS-Taste, um zwischen den Anzeigen zu wechseln.

GPS-Tracker und Smartphone verbinden:

1. Installieren Sie die wherecom App auf Ihrem Smartphone.




Öffnen Sie die App und wählen Sie „Starten Sie die App“ um zur Registrierung zu gelangen. Falls Sie bereits registriert sind, gehen Sie direkt zu Punkt 6.

2. Sie müssen einen wherecom Account mit einer gültigen E-Mail Adresse und IMEI-Nummer erstellen. Ein Verifizierungscode wird Ihnen per Email zugesandt. Verwenden Sie diesen innerhalb von 30 Minuten.



HINWEIS: Die IMEI-Nummer finden Sie auf der Verpackung Ihres GPS-Trackers.


- Geben Sie eine gültige Email-Adresse ein und tippen Sie auf „Verifizierungscode wird“. Sie erhalten nun eine Email mit Ihrem Bestätigungscode.
- Geben Sie diesen Code in das entsprechende Feld ein.
- Wählen Sie ein Passwort und bestätigen Sie es durch erneute Eingabe. Drücken Sie OK um die Anmeldung abzuschließen.



- Loggen Sie sich mit Ihrer registrierten Email-Adresse und dem gewählten

Passwort ein, falls noch nicht geschehen.

- Wählen Sie „Gerät hinzufügen“, um einen GPS-Tracker hinzuzufügen.



- Geben Sie die IMEI-Nummer des Trackers ein oder scannen Sie dessen QR-Code.
- Geben Sie anschließend die Telefonnummer der SIM-Karte ein, die sich im GPS-Tracker befindet und wählen Sie „Submit“. Dies kann einige Minuten dauern.
- Geben Sie den vierstelligen Code, der

nun auf dem GPS-Tracker angezeigt wird, ein und drücken Sie „OK“.

11. Geben Sie die Details Ihres Trackers ein (Name, Datum, Gender, Beziehung).
12. Die aktuelle Position des GPS-Trackers wird nun ermittelt und auf einer Karte auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Ein SOS-Signal aussenden:

Halten Sie die Multifunktions-SOS-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt. Auf dem Display des Trackers erscheint ein Mikrofon Symbol und Sie können eine Notfallnachricht aufnehmen. Sie erhalten diese Nachricht mit einem gleichzeitigen Alarmsignal auf Ihr Smartphone. Die aktuelle Position des Trackers wird angezeigt und die Notfallnachricht wiedergegeben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3800 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG sowie der

RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas
Kurtasz
30.12.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3800 ein.

Bedienungsübersicht der App

Menüpunkt	Funktion	Details
Details	Ortungsfrequenz festlegen	Bestimmen Sie, in welchen Abständen die Position des Trackers ermittelt werden soll
	Geräteinformationen	Anzeige der SIM-Nummer und des QR-Codes des Trackers
	Basic information	Anzeige von Name, Gender und Datum des Trackers
	Motion reminding switch	(De)aktivieren Sie den Bewegungsalarm des Trackers
	Relation	Zeigt die eingestellte Beziehung des Trackers zum Smartphone

		Nutzer an
Teilnehmer	Admin	Profildaten werden angezeigt
	Einladung senden	Fügen Sie weitere registrierte Nutzer hinzu
Message Center	Zeigt den Verlauf sämtlicher vom Tracker empfangenen Nachrichten an	
Sicherheitszone	Bestimmen Sie einen Radius um die Position des Trackers. Verlässt er diesen Radius, werden Sie benachrichtigt.	
Über uns	FAQ; Zur Homepage	
Hinzufügen	Weitere Tracker hinzufügen.	
Systemeinstellungen	Anzeige des Accounts	
	Verbindung zum Tracker (de)aktivieren	
	Alarm Botschaft	Nicht stören/Do not disturb: Legen Sie eine Ruhezeit fest, in der Sie keine Alarmsignale erhalten wollen.
Feedback	Senden Sie direktes	

	Feedback an den Hersteller	
Update	Installieren Sie ggf. eine neue Version der App	